

DC-DC 1/2砖
隔离转换器

CE 认证

产品特点

- ◆宽输入电压范围: 4:1
- ◆效率高达 89%
- ◆低空载功耗
- ◆工作温度范围: -40°C to +105°C
- ◆高绝缘电压: 输入-输出 3000VDC, 输入-外壳 2100VDC
- ◆输入欠压保护, 输出过流、过压、过温、短路保护
- ◆标准 1/2 砖

MDH300-110S14A 是为铁路领域设计的一款高性能电源, 额定输入电压 110VDC, 输出 13.8V/300W, 无最小负载要求, 宽电压输入 43-160VDC, 稳压单路输出。高隔离绝缘电压, 允许工作温度高达 105°C, 具有输入欠压保护、输出过流保护、过压保护、过温保护、短路保护、远程遥控及远端补偿、输出电压调节等功能。符合 EN50155 铁路标准, 广泛运用于铁路系统及其关联设备中。

选型表

产品型号	输入范围 (VDC)	输出功率 (W)	输出电压 (VDC)	输出电流 (A)	纹波&噪声 (mV)	满载效率(%) Min/Typ.	备注
MDH300-110S14A	43-160	300	13.8	21.7	120	87/89	标准型正逻辑
MDH300-110S14AN							标准型负逻辑
MDH300-110S14AH							散热器正逻辑
MDH300-110S14ANH							散热器负逻辑

注: 43-66V 输入时, 输出呈线性降额; 43V 输入时最大输出功率为 200W。

输入特性

项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位
最大输入电流	43V 输入电压, 满载 200W 输出	--	--	6	A
空载输入电流	额定输入电压	--	--	10	mA
输入冲击电压(1sec. max.)	超出该范围输入可能会造成永久性的损坏	-0.7	--	185	VDC
启动电压		--	--	43	
输入欠压保护	空载测试, 满载测试会提前过流保护	34	--	42	
遥控脚(CNT)	正逻辑: CNT 悬空或接 3.5-15V 开机, 接 0-1.2V 电压关机				参考电压-VIN
	负逻辑: CNT 悬空或接 3.5-15V 关机, 接 0-1.2V 电压开机				

输出特性

项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位
稳压精度	全电压输入, 0%-100%的负载	--	±0.2	±1.0	%
线性调节率	满载, 全电压输入	--	±0.1	±0.2	
负载调节率	额定电压输入, 从 0%-100%的负载	--	±0.1	±0.2	
输出电压设定值	额定输入电压, 半载输出, 常温	--	±1.0	±2.0	
瞬态恢复时间	25%负载阶跃变化(阶跃速率 1A/50uS)	--	200	250	uS
瞬态响应偏差		-5	--	5	%
温度漂移系数	满载	-0.02	--	+0.02	%/°C
纹波&噪声	20M 带宽, 外接 220uF 以上电容测试	--	120	140	mVp-p
输出电压可调节 (TRIM)		-20	--	+10	%

DC-DC 1/2砖
隔离转换器

输出电压远端补偿 (Sense)		--	--	105	%
过温保护	产品金属基板表面最高温度	105	115	125	°C
输出过压保护		125	--	150	%
输出过流保护		22	--	30	A
输出短路保护		打嗝式, 可持续, 自恢复			

通用特性

项目	工作条件		Min.	Typ.	Max.	单位
隔离电压	输入-输出	测试时间 1 分钟, 漏电流小于 3mA	--	--	3000	VDC
	输入-外壳	测试时间 1 分钟, 漏电流小于 3mA	--	--	2100	VDC
	输出-外壳	测试时间 1 分钟, 漏电流小于 3mA	--	--	500	VDC
绝缘电阻	输入-输出	绝缘电压 500VDC	100	--	--	MΩ
开关频率			--	250	--	KHz
平均无故障时间			150	--	--	K hours

环境特性


项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位
工作温度	见温度降额曲线	-40	--	+105	℃
存储湿度	无凝结	5	--	95	%RH
存储温度		-40	--	+125	℃
引脚耐焊接温度	焊点距离外壳 1.5mm，焊接时间小于 1.5S	--	--	+350	
冷却要求		EN60068-2-1			
干热要求		EN60068-2-2			
湿热要求		EN60068-2-30			
冲击和振动		IEC/EN 61373 车体 1 B 级			

EMC 特性 (EN50155)


EMI	传导骚扰	EN50121-3-2	150kHz-500kHz 79dBuV			
		EN55016-2-1	500kHz-30MHz 73dBuV			
	辐射骚扰	EN50121-3-2	30MHz-230MHz 40dBuV/m at 10m			
		EN55016-2-1	230MHz-1GHz 47dBuV/m at 10m			
EMS	静电放电	EN50121-3-2	Contact ±6KV/Air ±8KV			perf. Criteria A
	辐射抗扰度	EN50121-3-2	10V/m			perf. Criteria A
	脉冲群抗扰度	EN50121-3-2	±2kV 5/50ns 5kHz			perf. Criteria A
	浪涌抗扰度	EN50121-3-2	line to line ± 1KV (42Ω, 0.5μF)			perf. Criteria A
	传导骚扰抗扰度	EN50121-3-2	0.15MHz-80MHz 10 Vr.m.s			perf. Criteria A

物理特性




外壳材料	金属底壳+黑色阻燃材料外壳 (UL94-V0)
散热器	尺寸 61*57.9*15mm, 重量 65g, 铝合金材质, 阳极氧化黑色
散热冷却方式	传导散热或者强制风冷
整机重量	标准型 120g, 散热器型 188g

结构尺寸及引脚定义


第一视角投影




推荐PCB开槽尺寸



标准型+散热器

61.0*57.9*27.7mm



标准型

61.0*57.9*12.7mm

注:


尺寸单位: mm

1, 2, 3, 5, 6, 7 引脚直径: 1.00



4, 8 引脚直径: 2.00

 公差: X, Y ± 0.50 mm X, Y Z ± 0.10 mm

安装孔拧紧力矩: Max 0.4 N·m




序号	1	2	3	4	5	6	7	8
管脚定义	Vin+	CNT	Vin-	Vout-	-S	TRIM	+S	Vout+
功能	输入正极	遥控端	输入负极	输出负极	远端补偿负极	输出电压微调	远端补偿正极	输出正极

DC-DC 1/2砖
隔离转换器
产品特性曲线


注:


1. 温度降额曲线和效率曲线均为典型值测试;
2. 温度降额曲线按照我司实验室测试条件进行测试, 客户实际使用的环境条件如若不一致, 需保证产品铝外壳温度不超 **105°C**, 可在任意额定负载范围内使用。

设计参考
1. 纹波&噪声


 所有该系列的 **DC/DC** 转换器在出厂前, 均是按照下图推荐的测试电路进行测试。


输出电压	电容取值	E1 (μF)	E2 (μF)	C1 (μF)	E3 (μF)
3.3VDC	100	100	1000	1	10
5VDC			680		
12VDC			220		
.....					
48VDC	68	68			
110VDC					

2. 推荐应用电路


 若客户未使用我司推荐电路时, 输入端请务必并联一个至少 **220 μF** 的电解电容, 用于抑制输入端可能产生的浪涌电压。


F1	T10A/250V 保险管
RV1	14D 200V 压敏电阻
C1,C2	105/200V 聚酯膜电容
CY1,CY2,CY3,CY4,CY5,CY6	472/250Vac 安规 Y2 电容
CY7,CY8	103/2KV 瓷片电容
CY9	471/250Vac 安规 Y2 电容
E1	220μF/200V 电解电容
E2, E3	220μF/25V 电解电容
L1,L2	电感量大于 10mH, 过电流 6A 温升小于 25°C
L3	电感量大于 0.2mH, 过电流 25A 温升小于 25°C

3. 遥控端 (CNT) 控制方式应用推荐


4. Sense 的使用以及注意事项


(1) 不使用远端补偿:



注意事项:

1. 不使用远端补偿, 确保 Vout+ 与 Sense+, Vout- 与 Sense-短接;
2. Vout+与 Sense+, Vout- 与 Sense-之间的连线尽可能短, 并靠近引脚, 否则可能造成模块的不稳定。

(2) 使用远端补偿:




注意事项:

1. 使用远端补偿引线较长时, 可能导致输出电压不稳定;
2. 如果使用远端补偿, 请使用双绞线或者屏蔽线, 并使引线尽可能短;
3. 在电源模块和负载之间请使用宽 PCB 引线或粗线, 并保持线路电压降应低于 0.3V, 确保电源输出电压保持在指定的范围内;
4. 引线的阻抗可能造成输出电压振荡或者较大纹波, 使用之前请做好验证。


5. TRIM 的使用以及 TRIM 电阻的计算

输出变化电压 ΔU 和电阻关系如下:



电压上调: 在Trim和输出负之间增加电阻Rup

$$R_{up} = 25 / \Delta U - 5.1 \text{ (K}\Omega\text{)}$$



电压下调: 在Trim和输出正之间增加电阻Rdown

$$R_{down} = 10 * (13.8 - 2.5 - \Delta U) / \Delta U - 5.1 \text{ (K}\Omega\text{)}$$

6. 本产品不支持直接并联升功率使用, 若需并联使用, 请咨询我司技术人员

其它

1. 本产品保修期两年, 期间正常使用损坏, 免费修护。使用方法或制造技术错误而导致损坏, 可以提供有偿服务。
2. 我司可提供产品定制及配套的滤波器模块, 具体情况可直接与我司技术人员联系。